

B-1

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa **B-1** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana lub przykręcana do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany lub przyklejany)
- mała hermetyczna obudowa



Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100
Maksymalny prąd przełączalny	0,5
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	12
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	24
Odległość otwarcia styków kontaktronu	29
Wymiary obudowy magnesu	28 x 12,5 x 6,5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Typ czujki (poza polem magnetycznym)	NO
Wymiary obudowy kontaktronu	28 x 12,5 x 6,5