

FAM-P - Domoфон cyfrowy z czytnikiem breloków, przyciskami bezpośredniego dzwonienia i zamkiem szyfrowym.

Dostępne wersje: FAM-P-1NPACC, FAM-P-2NPACC, FAM-P-4NPACC, FAM-P-6NPACC, FAM-P-ZSACC, FAM-P-1NPZSACC, FAM-P-2NPZSACC.

Wszystkie wersje dostępne w wersji natynkowej - index NT.



FAM-P-1NPACC

FAM-P-6NPACC

FAM-P-ZSACC

FAM-P-2NPZSACC

Domoфон wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe.

Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stalą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Index	FAM-P-1NPACC, FAM-P-2NPACC, FAM-P-4NPACC, FAM-P-6NPACC, FAM-P-ZSACC, FAM-P-1NPZSACC, FAM-P-2NPZSACC
Opis	Domoфон cyfrowy z 1, 2, 4, 6 przyciskami bezpośredniego dzwonienia, podświetlonymi polami opisowymi, czytnikiem breloków zbliżeniowych oraz z zamkiem szyfrowym.
Wykonanie	Plaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	xNP - 1, 2, 4 lub 6 podświetlane przyciski wywołania. ZS - Zamek szyfrowy do wpisywania indywidualnego czterocyfrowego kodu otwarcia dla każdego lokalu lub wywołania dzwonienia. ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Unikie 125 kHz.
Max. ilość abonentów	W zależności od wersji przyciskowej - 1, 2, 4 lub 6 lokali lub 10 w przypadku wywołania dzwonienia z zamka szyfrowego.
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy NT
Wymiary (mm)	Panel podtynkowy 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32 Panel natynkowy 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	11,5V AC lub 15V DC / 250mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	Do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) lub - modułu przekaznika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi - obsługa wieloetapowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O lub mini I/O) - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonienie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną (wymagany opcjonalny moduł CDN-Pk) - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pola opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu komputera (wymagany opcjonalny moduł CDN-USB) - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

KK0141vA.2002

